



Schnittstellenbeschreibung SMS-Gateway arslonga GmbH

Stand neu: 24.11.2006

Die Übergabe der SMS an das SMS-Gateway erfolgt mittels eines http-Requests:

Beispiel-URL:

gateway.de1.cc/smsc.php?user=xxx&pass=yyyy&from=zzzz&to=aaa&text=bbbb&sendsms=no

Parameter:

- user username
- pass password
- from TPOA/Absenderkennung: entweder 11 alphanumerische oder numerische Zeichen, sofern nicht anders vereinbart (keine Umlaute, Sonderzeichen etc.)
- to Zielnummer stets mit Ländercode ohne +, z.B. 4917112345678
- text Text der SMS, URL-codiert, standardmäßig 160 Zeichen
- sendsms=no Die SMS wird nicht gesendet, in diesem Dummymode kann die Schnittstelle getestet werden. Soll die SMS gesendet werden, kann diese Variable komplett weggelassen werden.

Zugangsdaten für Kunde:

- username: **username**
- password: **password**
- default Absender: **originator**

gateway.workforabetterfuture.com/smsc.php?user=username&pass=password&from=absender&to=Zielrufnummer&text=hello+world

Flash-SMS:

Bei Flash-SMS ist der Parameter &t=f einzufügen

gateway.de1.cc /smsc.php?user=username&pass=password&from=absender&to=Zielrufnummer&t=f&text=hello+world

Responsecodes:

200	OK	SMS wurde korrekt übergeben, SMS wird gebillt
202	Accepted	SMS korrekt übergeben, SMS wird nicht versendet und gebillt
400	Bad Request	Fehlerhafter Request
401	Unauthorized	Login/Passwort falsch
402	Payment Required	Zahl der freigeschalteten SMS aufgebraucht, kein Versand
404	User Unknown	Login/Passwort falsch
405	Not Authorized	IP nicht zulässig
407	Text too long	Text zu lang, eine überlange SMS darf maximal 500 Zeichen haben
503	Service Unavailable	Route nicht verfügbar, SMS wird nicht versendet und gebillt
505	Destination not allowed	Versand in Ziel-GSM-Netz nicht zulässig
700	Service Unavailable II	Gateway nicht verfügbar, SMS wird nicht versendet und gebillt

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an technik@arslonga-sms.de wenden.